

Чек-лист приёмки электрики на объекте

Версия 2.0 · 2 страницы · Распечатайте и используйте при каждой разгрузке. Пометки делайте ручкой — подписанный чек-лист прилагается к акту приёмки.

1. Документы (до вскрытия упаковки)

Нормы для сверки: ст. 9 Закона о защите прав потребителей; условия договора поставки

☐	УПД или товарная накладная: поставщик, номер счёта и количество мест соответствуют заказу
☐	Счёт-фактура выписана с выделенным НДС — если организация на ОСН и применяет вычет
☐	Паспорта качества и сертификаты/декларации соответствия на партию — запрошены у поставщика заранее, отсутствуют в день поставки
☐	Сверена маркировка транспорта: пломбы целы, количество мест совпадает с ТН

2. Упаковка и маркировка

Нормы для сверки: ГОСТ 18690-2012 (упаковка кабеля); ГОСТ Р 51322.1 (маркировка аппаратов)

☐	Упаковка без следов влаги, ударов, пережимов; барабаны — без трещин и деформации боковин
☐	Маркировка на барабане/коробке читается: марка, ГОСТ, завод-изготовитель, дата выпуска
☐	На каждой бухте кабеля есть бирка с маркой и сечением — совпадает с накладной
☐	Одна бухта — одна марка и сечение (перемешивание партий недопустимо)

3. Кабель и провод

Нормы для сверки: ГОСТ 31996-2012 (ВВГ); ГОСТ 22483-2012 (жилы); ПУЭ п. 2.1

☐	Фактическое сечение жил не меньше заявленного (измерьте штангенциркулем минимум у 1 бухты из партии)
☐	Изоляция без запотевания, вздутий, трещин; поверхность жилы без окислов (для многожильных — опрессовка на месте)
☐	Цвет жил соответствует назначению: жёлтый-зелёный — только РЕ, голубой — только N
☐	Для нг-LS и FRHF: на оболочке клеймо огнестойкости; для улицы — броня или соответствующая оболочка по проекту

4. Автоматика и щитовое оборудование

Нормы для сверки: ГОСТ Р 50345-2010 (автоматы); ГОСТ Р 51326.1 (УЗО); ТР ТС 004/2011

☐	Номинал тока, полюсность и характеристика (B/C/D) совпадают со спецификацией — сверить по корпусу, не по накладной
☐	Отключающая способность соответствует проекту (4,5/6/10 кА)
☐	УЗО: тип (AC/A) и ток утечки (10/30/100/300 мА) совпадают со спецификацией; тест-кнопка работает (проверить после монтажа)
☐	Корпусы без следов вскрытия, заводские пломбы и голографические наклейки производителя на месте (актуально для Legrand, Schneider Electric, ABB)
☐	Щиты: комплектность — DIN-рейки, шины N/PE, уплотнители; дверцы закрываются без зазоров

5. Светотехника, розетки, монтажные изделия

Нормы для сверки: ГОСТ Р 54965 (светильники); ГОСТ Р 51322.1 (розетки)

	Степень защиты IP соответствует зоне монтажа (IP20 — внутри, IP44+ — мокрые зоны, IP65 — улица)
	Цветовая температура и мощность светильников совпадают с заказом (паспорт светильника)
	Розетки с заземляющим контактом, для детских и медучреждений — со шторками
	Кабель-канал и лоток: без трещин, геометрия ровная; крышки снимаются без усилия; комплект крепежа в наличии

Действия при браке или недовложении

Обнаружены расхождения? 1) Зафиксируйте в присутствии водителя/экспедитера. 2) Сфотографируйте: маркировку, дефект, общий вид места, номер накладной. 3) Направьте фото и номер накладной поставщику в день доставки — претензии по количеству принимаются в течение 3 рабочих дней. 4) Не устанавливайте спорную продукцию до решения.

Отметки сторон

Поставщик (ФИО, подпись): _____ Получатель (ФИО, подпись): _____

Дата и время разгрузки: _____ Номер накладной: _____